


特長

- 用途に応じて3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。
- 直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 ※1:電気代は、新電力料金目安単価22円/kWh
- プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 (税込)にて計算。
- 1日8時間使用して電気代は1ヶ月約9円とお得です。*1 (明暗センサー時)

各部の名称と機能



①のスイッチ機能説明

常点位置
周囲の明るさに関係なくスイッチを「常点位置」にすると、白色LEDが点灯し続けます。

センサー位置
②の「センサーモード切替スイッチ」で動作させる時に、スイッチを「センサー位置」にセットします。


②のセンサーモード切替スイッチ機能説明

明暗モード
周囲が暗くなると自動的に白色LEDが点灯します。明るくなると自動的に消灯します。
※お買い上げ後、コンセントに差し込んでから動作するまでに約2分かかります。

人感モード
1.周囲が暗い状態では電球色で点灯し、足元をほんのりと照らします。(ほんのり点灯)
2.人を感じると自動的に白色に切り替わり、足元を白い光で明るく照らします。(しっかり点灯)

人感センサー検知範囲

人感センサーモードでは下図の範囲で感知し点灯します。



※検知範囲は季節や周囲の状況により変わります。

③の白色LED点灯時間切替スイッチ説明

白色LEDの点灯時間が約1分と約3分の2通りの設定ができます。
※人感モード状態で点灯する白色LEDの点灯時間のみ設定できます。
※点灯時間とは、センサーが最後に人を感じてから設定分点灯し続けます。

用途

- 家中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。
- 廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。

仕様

※数値は当社測定値(一部除く)

- 定格電圧: AC100V
- 定格周波数: 50Hz/60Hz
- 定格消費電力: 0.6W
- 光源: 白色LED×2灯/アンバー色LED×1灯 ※交換はできません。
- 明暗センサー: 約5lx以下で点灯・約10lxで消灯動作照度

警告

- 布や紙などでおいたり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因となります)
- 屋内用です。屋外・浴室などの湿気の多い場所や高温多湿になる場所、水滴のかかる状態で使用しないでください。(感電や火災の原因となります)
- コンセントの抜き差しは濡れた手で行わないでください。(感電の原因となります)

注意

- 熱くなるような場所では使用しないでください。(変形や故障の原因となります)
- ぶついたり、無理な力を加えたり、傷をついたりしないでください。(破損の原因となります)
- 改造して使用しないでください。(故障、破損の原因となります)
- 充電時には作業しません。
- センサーの感度調整はできません。
- 使用環境によってセンサーの感度が変化する場合があります。
- LEDの交換はできません。
- 商品の特性上、光の色や明るさにバラつきがある場合がありますので、ご了承ください。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不良のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。
※パッケージを開封される時に、手や衣服を傷つけないよう、ホックキス止めの取り扱いにはご注意ください。

オーダーNo.
1641-3



ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>
お客様窓口 大阪 072 (871)1166 東京 042 (473) 0159



T4901087186396

MADE IN CHINA
SBO90530A