


PCF-1.25 5個入

# 差込形ピン端子

ELPA PH-73FH

ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください


## PH-73FH 差込形ピン端子



(単位mm)

各部の寸法							適用電線範囲
$\phi b$	$\phi B$	L	F	$\phi d$	$\phi D$	H	燃線(mm <sup>2</sup> )
3.95	6.9	26.2	15.0	1.8	3.5	11.2	0.75~1.25

### 使用方法



※端子に適した圧着工具をご使用ください。

### △注意

- 器具及び電線に適した圧着端子をご使用ください。
  - 必ず接続専用圧着工具で圧着してください。
- ※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。  
 ※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNo.  
1526-5



ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田畑町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>  
 大阪 072(871)1166 | 受付時間 / 9:00~17:30  
 東京 042(473)0159 | ※土・日・祝日・弊社休業日を除く 1907B