

ELPA  
DOP-HD501

LED ヘッドライト  
HEAD LIGHT

ELPA  
DOP-HD501

LED ヘッドライト  
HEAD LIGHT

足元点灯  
&自動調光

足元点灯(白色・赤色)

下方向を照らす 足元ライト



自動調光

周囲が明るいとLOW  
電池長持ち



周囲が暗いとHI  
しっかり照らす



点滅モード

白色点滅・SOS点滅



防沫形  
IPX4

点灯パターン

ライト(HI)



ライト(MID)



ライト(LOW)



ライト(HI)+足元ライト



足元ライト



足元ライト(赤色)



アウトドアや作業時に!  
災害時にも役立つ!!

防沫形 IPX4 足元点灯 自動調光 赤色点灯

高輝度 LED

240

全灯時 ルーメン

電池寿命 ※赤色除く  
約5~22時間

●ヘッドバンド付属



商品情報は  
コチラ



電池別売  
単四形乾電池  
×3本使用


ELPA

DOP-HD501

特長

- 足元を照らせる足元ライト、緊急時に役立つ赤色灯を搭載
- 周囲の明るさに応じて点灯照度が自動で切り替わる自動調光モード搭載
- 多彩な点灯モードでアウトドアや緊急時のライトに最適
- 雨の中でも使える防沫形(IPX4)

各部の名称とご使用方法



スイッチ


スイッチを押すたびにライト(HI)→ライト(MID)→ライト(LOW)→ライト(HI)+足元ライト→足元ライト→足元ライト(赤色)→消灯します。約5秒以上点灯させた場合、次にスイッチを押すと消灯します。再度、点灯させるとライト(HI)から点灯します。スイッチを長押しすると点滅モードになり、スイッチを押すごとにライト部が、点滅→SOS点滅→消灯の順に切り替わります。

自動調光スイッチ

いずれかの点灯状態で自動調光スイッチを押すと、自動調光モードに切り替わり周囲の明るさに応じてライトのHI/LOWが自動で切り替わります。自動調光スイッチを再度押すと自動調光モードが解除されます。※自動調光モード時は、スイッチが赤く点灯します。


●電池の入れ方

本体上部のツメを上げながら電池カバーを開けます。単四形乾電池3本を本体の⊕⊖表示に従い正しくセットし、電池カバーを閉めます。



●ヘッドバンドの取付け

本体背面のバンドホルダーに図のようにヘッドバンドを差し込み取付けます。本体背面、ヘッドバンド、バンドホルダー



仕様

※数値は当社測定値(一部除く)

- 使用電池：単四形乾電池×3本(別売)
- 連続点灯時間：ライト HI 約7時間 / MID 約14時間 / LOW 約22時間  
ライト(HI)+足元ライト 約5時間 / 足元ライト 白色 約10時間 / 赤色 約31時間  
点滅 約11時間 / SOS点滅 約11時間
- 光源：ライト 白色LED×1灯、足元ライト 白色LED×5灯 / 赤色LED×5灯
- 明るさ：ライト HI 200lm / MID 110lm / LOW 60lm  
ライト(HI)+足元ライト 240lm 足元ライト 白色 75lm / 赤色 6lm
- ヘッド部可動角度：約70度
- 外形寸法(約)：幅65×高さ48×奥行41(mm)(最大値)
- 付属品：ヘッドバンド
- 質量：約47g(ヘッドバンド、電池除く)
- 防水仕様：IPX4(防沫形)

警告

- 漏液の原因となる為、下記のことにご注意ください。
  - 電池の⊕⊖の方向を表示に従い正しくセットしてください。
  - 新・旧および異なる種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。

使用上の注意

- 目に向けて大変危険ですので光源の直視及び人や動物への照射は絶対にしないでください。
- 電池を交換する際は、全て新しい電池に交換してください。●使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。
- 長期間ご使用にならない時は、電池を取り外して保管してください。●使用後は必ずスイッチを切り、消灯を確認してから保管してください。●分解・改造はしないでください。【故障の原因】●本体に強い衝撃を与えないでください。【点灯の原因】●完全防水ではありませんので、水に浸したり、大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)がかかる状態では使用しないでください。●LEDの交換はできません。●変形や故障の原因になる為、車内(特に夏季)や暖房器具の近くなど高温になる場所に放置しないでください。●商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <https://www.elpa.co.jp/>  
お電話 | 大阪 072(871)1166 | 受付時間 9:00~17:30  
窓口 | 東京 042(473)0159 | ※土・日・祝日・弊社休業日を除く

オーダーNO. 3287-3



電池別売  
単四形乾電池  
×3本使用

MADE IN CHINA  
220805A